

# PLANTA ELÉCTRICA YDDC165S3

# YORKING



## CONTROLADOR

SmartGen 4020N

## GENERADOR

Frecuencia nominal	60 Hz
Salida nominal	150 Kva - 120 Kw
Salida máxima	165 Kva - 132 Kw
Modo de regulación	AVR

## SALIDA DE CORRIENTE

Configuración	Trifásica
Voltaje	127 - 220V
Salida de corriente	393,6 Amp

## MOTOR

Modelo	6BTAA5,9-G2	
Marca	CUMMINS	
Capacidad del tanque	400L	
Velocidad de rotación	1.800 RPM	
Combustible	Diesel	
Sistema de refrigeración	Líquido Refrigerante	
Sistema de arranque	Eléctrico	
Tipo de aceite	15W40	
Consumo de combustible aprox.	Litro/Hora	30

## DIMENSIONES

Alto	1,70 Mts
Largo	3,30 Mts
Ancho	1,14 Mts
Peso	1.750 Kg

## ACCESORIOS

Batería y cable  
Conexión por borne (Barrage)  
Kit de herramientas básico  
Cabina original de fábrica  
Manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento.

## NO INCLUYE

Cargador de batería  
Mano de obra e instalación  
Transferencia automática  
Conexiones de sistema de escape  
Entrega en el sitio

## APLICACIÓN

Este equipo está diseñado para trabajo en emergencia.

\*Garantía: 1.000 horas de uso y/o 12 meses, lo que primero ocurra.  
\*Las medidas (LARGO-ANCHO-ALTO-PESO) son aproximadas y pueden variar.  
\*Las fotografías son ilustrativas.

Innovación y tecnología en soluciones de energía